



Fluxa A LED 8 284 0.. 050
 Scheinwerfer 8 285 0.. 040
 Floodlight 8 286 0.. 040
 Projecteur 8 287 0.. 050

Schutzart - Protection IP 65
 Schutzklasse - Safety Class I $t_a 25^\circ\text{C}$



MONTAGE
 ANLEITUNG
 MOUNTING
 INSTRUCTIONS



INSTRUCTION DE MONTAGE

WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
 LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
 Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Scheinwerfer mit Hochleistungs - LED.

High performance LED - floodlight.

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
 Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
 ⚠ Leuchte ist geeignet für Montage auf normal entflammablen Baustoffen.
 Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen.
 Rahmen-Befestigungsschrauben lösen.
 Rahmen mit Glas anheben und vom Gehäuse schwenken.
 Netzanschlußleitung durch die Kabelverschraubung führen, Leitung 9 cm abmanteln und beiliegende Silikonschläuche über die Einzeladern ziehen.
 ACHTUNG ! Mantelleitung darf maximal 2 cm in das Leuchtengehäuse ragen.
 Elektrischen Anschluss vornehmen.
 Kabelverschraubung festdrehen.

Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.

Bügelschrauben mit 20 Nm festziehen.
 Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens zwei Befestigungsschrauben verwenden.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with prevailing regulations in your country.
 Luminaire for non-protected outdoor installation.
 ⚠ Light fitting is suitable for mounting on normal inflammable surfaces.
 Disconnect power supply before opening light fitting.
 Loosen screws in front frame. Lift frame and glass and swing away from casing. Push the power supply cable through the cable gland, strip the sheathing off the last 9 cm of cable and slide the enclosed silicone sleeves over the ends of the individual wires.
 ATTENTION ! Do not insert more than 2 cm of sheathed cable into luminaire housing.
 Connect the wiring. Screw cable gland tight.
 The glass is tempered safety glass.



The light fitting may be operated only if all protective covers are in place.

Tighten the mounting bracket screws with 20 Nm. When installed at more than 3 metres height, be sure to use at least two fixing screws.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
Alle Typen	6,2 kg	0,1 m ²

Type	Weight	Projected area
All types	6,2 kg	0,1 m ²

Max. Anzahl Leuchten an einem Sicherungsautomat 16A Type B


8 284...	: 14 Stck
8 285..., 8 286...	: 19 Stck
8 287...	: 7 Stck

Max. Number of fittings per circuit breaker 16A Type B

8 284...	: 14
8 285..., 8 286...	: 19
8 287...	: 7

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu angestrahlten Flächen einhalten!

Ensure that the minimum spacing between luminaire and illuminated surface is observed.



152 0072 - 0915

