



LED-Scheinwerfer 8 540 0.5 050
 LED-Floodlight 8 540 0.6 050

Schutzart - Protection IP 55
 Schutzklasse - Safety Class I $t_a 25^\circ\text{C}$



MONTAGE
 ANLEITUNG
 Mounting
 instructions




WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG
 LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
 Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

LED-Scheinwerfer
 mit 41 Watt Hochleistungs-LED Modul.

MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
 Scheinwerfer für ungeschützte Anlagen.
 Vor dem Öffnen der Leuchte
 Netzspannung trennen.
 Elektrischen Anschluß vornehmen.
 Beiliegende Silikonschläuche über die
 Einzeladern ziehen.
 Kabelverschraubung festdrehen.
 Deckel des Anschlußkastens dicht
 verschrauben.
 Bügelschrauben "a" mit 25 Nm festziehen.
 Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-
 Hartglas.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
 Schutzabdeckungen betrieben werden.


Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 540 0.5 050	1,6 kg	0,04 m ²
8 540 0.6 050	1,6 kg	0,04 m ²

Bei Lichtpunkthöhen über 3 m mindestens
 zwei Befestigungsschrauben verwenden.
 Die Leuchte sollte so positioniert werden,
 dass ein längeres starren in die Leuchte in
 einem Abstand näher als 1,78 m nicht zu
 erwarten ist.



Die in dieser Leuchte eingebaute
 Lichtquelle darf nur durch den Her-
 steller oder seinen Kundendienst oder eine
 ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.


In Strahlrichtung den Mindestabstand zu
 angestrahlten Flächen einhalten !



LED-Floodlight
 with 41 Watts high-power LED module.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Connection of light fitting in compliance
 with prevailing regulations in your country.
 Luminaire for non-protected outdoor
 installation.
 Disconnect from power supply before
 opening light fitting.
 Make electrical connection. Slide the
 enclosed silicone sleeves over the ends of
 the individual wires. Screw cable gland tight.
 Replace cover of connection box and screw
 down tightly. Tighten the mounting bracket
 screws "a" with 25 Nm.
 The glass is tempered safety glass.



Luminaire may only be operated when all
 protective covers are in place.

Type	Weight	Projected area
8 540 0.5 050	1,6 kg	0,04 m ²
8 540 0.6 050	1,6 kg	0,04 m ²

When installed at more than 3 metres height,
 be sure to use at least two fixing screws.
 The luminaire should be positioned so that
 prolonged staring into the luminaire at a
 distance closer than 1,78 m is not expected.



The light source contained in this
 luminaire shall only be replaced
 by the manufacturer or his service agent
 or a similar qualified person.

Ensure that the minimum spacing between
 luminaire and illuminated surface is
 observed.

