

Päävirtapiiri 3/N/PE AC 400V, 50 Hz

PE
N
L3
L2
L1

3x1,5S

sähkönjakokeskuksen riviliittimet tai
maksi-/jakorasian kytkentäliittimet

5x1,5S

Dalivalaisimen
liitännälaite (Type 8 TC)

PE
N

Valaistusohjausjännite 230V ~

L
DA+
DA-

HCL2 - sähköasennuksen tunnistinasettelu:

R1	LUX	TIME	DIP
CO (Cut Off) Releen toiminta-aika 5,15 min Releen toiminta-aika vetohidastuksella 30 min – 120 min OFF rele ei käytössä Suositus esim. 10 min	Tavoitevaloisuus Suositus esim. 500 LUX HCL2-tunnistimen palautus tehdasasetuksiin: LUX=Aurinko ja TIME=TE	TE test: Liike ohjaa 1s päälle ja 2s pois, jos LUX ei aurinko- asennossa. Toiminta-aikaviive. Suositus esim. 10min.	DIP1: Softstart OFF 100% ON 10% DIP2: Init. 1 min OFF -valaistus pois ON -valaistus päällä jännitekatkoksen jälkeen DIP3: (A) Auto On: ON Full-täysautom. OFF Semi-puoliautom.

Jousipalautteiset ohjauspainikkeet (ilman merkkivaloa):

	BROADCAST:	MULTICAST:
PBA	Yleisvalaistus	Ryhmä (Group)1-3 (A)
PBB	Esitysvalaistus (tauluvalo)	Ryhmä (Group)4 & Rele (B)
PBC	Väriämpötilasäätö	Väriämpötilasäätö (A+B)

- ☐ Lyhyt painallus = päälle / pois
- ☐ Pitkä painallus (A,B) = himmennys/kirkastus
- ☐ Lyhyt painallus (C) = viileä / lämmin väriämpötila
- ☐ Pitkä painallus (C) = väriämpötilasäätö
- ☐ toimintasuunta vaihtuu painikkeen palautuksessa

Cut-Off tai
On/Off-ohjaus
**

1. kaapeli:
* 4x1,5N
** 7x1,5

A [≤] B [≤] C [≤]

HCL2-M (Master)
läsnäolotunnistin

DA-
DA+ (100mA)

2. kaapeli
4x1,5N

PBC
PBB
PBA

3. Valaistus-
ryhmä
tai
Läsnäolotieto

L
N

BMS- tai
DAA4G-S (Slave)
läsnäolotunnistin

DA-
DA+

Huom.
orjatunnistimet
Irrotetaan daliväylästä
DALI-ryhmittelyn ajaksi
tai
orjatunnistimelle ei
anneta daliosoitetta
DALI-ryhmittelyssä

(max. 4 kpl)