

Päävirtapiiri 3/N/PE AC 400V, 50 Hz

PE
N
L3
L2
L1

sähkönjakokeskuksen riviliittimet tai maks-/jakorasian kytkentäliittimet

Valaistuksen
ohjausjännite 230V ~

DALI -valaisimen
liitäntälaite

PE
N

L
DA+
DA-

DAA4G-M (Master)
läsnäolotunnistin

(80mA)

DA-
DA+

COM

PBC

PBB

PBA

NO
NO

L
N

DAA4G-S (Slave)
läsnäolotunnistin

DA-
DA+

Jousipalautteiset
ohjauspainikkeet
(ilman merkkivaloa):

- ☐ Lyhyt painallus
= päälle / pois
- ☐ Pitkä painallus (A, B)
= himmennys/kirkastus
- ☐ toimintasuunta vaihtuu
painikkeen palautuksessa

- A. Yleisvalaistus
- B. Esitysvalaistus (tauluvalo)
- C. Relekosketinohjaus

Läsnäolotieto tai
3. valaistusryhmä

VAK

Huom.
orjatunnistimet
Irrotetaan DALI -väylästä
DALI -ryhmittelyn ajaksi
tai
orjatunnistimelle ei
anneta DALI -osotetta
DALI -ryhmittelyssä

(max. 4 kpl)