

Päävirtapiiri 3/N/PE AC 400V, 50 Hz

- PE
 - N
 - L3
 - L2
 - L1
- DALI -valaisimien liitälaitteet voidaan kytkeä sähköverkon eri vaiheille (vaihevuorottelu)

+ relekosketinohjaus (astrokello, kytkin, VAK)

sähkönjakokeskuksen riviliittimet tai maksijakorasian kytkentäliittimet

Valaistuksen ohjausjännite 230V ~

- Rinnan kytketyt jousipalautteiset ohjauspainikkeet (ilman merkkivaloa):
- ☐ Lyhyt painallus = päälle / pois
 - ☐ Pitkä painallus = himmennys/kirkastus
 - ☐ toimintasuunta vaihtuu painikkeen palautuksessa

Läsnäolotunnistinochjaus: 5x1,5S/4x1,5N
+painike- tai relekosketinohjaus: 5x1,5N/7x1,5
+painike- ja relekosketinohjaus: 7x1,5

DALI -valaisimen liitälaitte

- PE
- N
- L
- DA+
- DA-

PD2N-/PD4N-M DACO-DALI-2-läsnäolotunnistin

(80mA)

- DA-
- DA+
- PB

Slave-orjatunnistin

- R/S
- L
- N