

Päävirtapiiri 3/N/PE AC 400V, 50 Hz

PE
N
L3
L2
L1

sähkönjakokeskuksen riviliittimet tai maks-/jakorasian kytkentäliittimet

Valaistuksen
ohjausjännite 230V ~

A B C

HCL2-M (Master)
läsnäolotunnistin

DA-
DA+ (100mA)

PBC
PBB
PBA

VAK
NO
NO

L
N

DALI -valaisimen
liitäntälaite

PE
N

L
DA+
DA-

DAA4G-S (Slave)
läsnäolotunnistin

DA-
DA+

Jousipalautteiset
ohjauspainikkeet
(ilman merkkivaloa):
□ Lyhyt painallus
= päälle / pois
□ Pitkä painallus (A, B)
= himmennys/kirkastus
□ toimintasuunta vaihtuu
painikkeen palautuksessa
A. Päävalaistus
B. Esitysvalaistus (tauluvalo)
C. Värilämpötilasäätö

Läsnäolotieto
tai releohjaus

Huom.
orjatunnistimet
Irrotetaan DALI -väylästä
DALI -ryhmittelyn ajaksi
tai
orjatunnistimelle ei
anneta DALI -osoitetta
DALI -ryhmittelyssä

(max. 4 kpl)